

START STRONG

YOUR BUSINESS

2026 / B2B

SINERGROU

CATALOGO PRODOTTI


SPEDIZIONI

IN TUTTO IL MONDO

Via camion, nave, aereo

TRATTAMENTO ACQUA
SISTEMI E RICAMBI

- ✓ Marina
- ✓ Aviazione
- ✓ Agricoltura
- ✓ Fotografico
- ✓ Farmaceutica
- ✓ Processi chimici
- ✓ Finitura dei metalli
- ✓ Trattamento acqua
- ✓ Food and Beverage



CHI SIAMO

Forniamo solo ed esclusivamente
le aziende del settore quali
distributori, rivenditori
assemblatori e costruttori.

www.sinergroup.net (B2B)

info@sinergroup.it +39.0773.52.30.14

INDICE

Pompe booster	3
----------------------------	----------

Pompe booster

Codice: 060043

Pompa Booster UP-7000/24VDC 220VAC/50Hz



Caratteristiche

Dimensioni:	173x102x103 (mm)
Peso:	2kg
Tensione:	24 / 36 / 48 VCD
Ratio velocità di rotazione:	550~600rpm
Power Hertz:	50 / 60 Hz
Temperatura di funzionamento:	10°C ~ 45°C
Tensione di isolamento di prova:	0.8 KV / 3 secondi (sotto i 0.6 mA)
Assorbimento Elettrico:	24W 36W 48W
Max. pressione di uscita:	120psi
Pressione d'esercizio:	80psi
Portata @ 80 psi:	0.65 lpm / 1.24 lpm / 2.0 lpm

Varianti

Codice	Descrizione
060043-01	Pompa Booster UP-7000/24VDC 220VAC/50Hz con trasformatore
060043-02	Pompa Booster UP-7000/24VDC senza trasformatore
060043-03	UP-7000 ricambio trasformatore 220V/24VDC 1.5A
060043-04	UP-7000 ricambio testata

Codice: 060044

Pompa Booster UP-8000/24, 36, 48 VDC 220VAC/50Hz



Caratteristiche

Dimensioni UP-8000:	196x102x103 (mm)
Dimensioni UP-8000W:	196x102x105 (mm)
Peso UP-8000:	2,3kg
Peso UP-8000W:	2,3kg
Tensione UP-8000:	24 / 36 / 48 VCD
Tensione UP-8000W:	24 / 36 / 48 VCD
Ratio velocità di rotazione UP-8000:	1500rpm 50 rpm
Ratio velocità di rotazione UP-8000W:	1800rpm 50 rpm
Power Hertz UP-8000:	50 / 60 Hz

Power Hertz UP-8000W:	50 / 60 Hz
Temperatura funzionamento UP-8000:	10 °C~45 °C
Temperatura funzionamento UP-8000W:	10 °C~45 °C
Tensione isolamento prova UP-8000:	0.8 KV / 3 secondi (sotto i 0.6 mA)
Tensione isolamento prova UP-8000W:	0.8 KV / 3 secondi (sotto i 0.6 mA)
Assorbimento UP-8000:	57W 77W 90W
Assorbimento UP-8000W:	57W 77W 90W
Max. pressione di uscita UP-8000:	120psi
Max. pressione di uscita UP-8000W:	120psi
Pressione d'esercizio UP-8000:	80psi
Pressione d'esercizio UP-8000W:	80psi
Portata @ 80 psi UP-8000:	1.9 lpm / 2.4 lpm / 3.1 lpm
Portata @ 80 psi UP-8000W:	1.9 lpm / 2.4 lpm / 3.1 lpm

Varianti

Codice	Descrizione
060044-07	Testata UP-8000
060044-08	Trasformatore 220V./24VDC 50Hz 4A. per codice 060044-04
060044-11	Trasformatore 220V./48VDC 2A per codice 060044-09/10
060044-12	UP-8000 adattatore piatto pin rotondi

- * MOTORE: 36VDC
- * INPUT: 220VAC/50Hz
- * OUTPUT: DC36V/2A
- * FLUSSO : 3LPM

Codice: 060114

Pompa Booster BNQS DP-125-100-1, 24VDC 220VAC/50Hz, 3/8"

F.



Caratteristiche

Dimensioni:	181x101x97 (mm)
Peso:	1,88kg
Tensione:	24Vdc
Amperaggio:	1,4 A
Power Hertz:	50 / 60 Hz
Altezza aspirazione:	2m
Temperatura di funzionamento:	10°C ~ 45°C
Pressione ingresso acqua:	30psi (2,06bar)
Pressione d'esercizio:	82+-8 psi (5,65+-0,55 bar)
Pressione bypass:	125 psi (8,61 bar)
Portata:	0,53 gpm (2L/min)
Conessioni:	3/8" F.

Varianti

Codice	Descrizione
060114-01	Pompa Booster BNQS DP-125-100-1, 24VDC 220VAC/50Hz, 3/8" F. senza trasformatore
060114-02	Trasformatore pompa booster BNQS DP-125-100-1, 220V.-240VAC 50/60Hz. - 24VDC 1,2A
060114-03	Testata ricambio pompa booster BNQS DP-125-100-1, 3/8" F.

Pompa booster a membrana 24volt senza trasformatore, per impianti ad osmosi inversa, microfiltrazioni e refrigeratori per acqua.

Silenziosa ed affidabile, garantisce delle elevate prestazioni ed un'ottima qualità.

Viene fornita con le connessioni da 3/8" F. ed il cavo predisposto per il collegamento in morsettiera lungo

30cm.

Applicazioni:

- Osmosi inversa.
- Microfiltrazione.
- Refrigeratori per acqua.

Caratteristiche:

Tensione: 24Vdc.

Amperaggio: 1,4 A.

Power Hertz: 50/60 Hz.

Altezza aspirazione: 2m.

Temperatura di funzionamento: 10°C ~ 45°C

Pressione ingresso acqua: 30psi (2,06bar)

Pressione d'esercizio: 82+-8 psi (5,65+-0,55 bar)


Pressione bypass: 125 psi (8,61 bar)

Portata: 0,53 gpm (2lt./min.)

Conessioni: 3/8" F.

Codice: 060157

Pompa Booster 24VDC 220VAC/50Hz, 3/8" F.



Varianti

Codice	Descrizione
060157-01	Pompa Booster 24VDC 220VAC/50Hz, 3/8" F.
060157-02	Trasformatore 220V.-240VAC 50/60Hz. - 24VDC 1,2A
060157-03	Testata ricambio pompa booster

Pompa booster a membrana 24volt senza trasformatore, per impianti ad osmosi inversa, microfiltrazioni e refrigeratori per acqua.

Silenziosa ed affidabile, garantisce delle elevate prestazioni ed un'ottima qualità.

Viene fornita con le connessioni da 3/8" F. ed il cavo predisposto per il collegamento in morsettiera lungo 30cm.

Applicazioni:

- Osmosi inversa.
- Microfiltrazione.
- Refrigeratori per acqua.

Caratteristiche:

Tensione: 24Vdc.

Amperaggio: 1,4 A.

Power Hertz: 50/60 Hz.

Altezza aspirazione: 2m.

Temperatura di funzionamento: 10°C ~ 45°C

Pressione ingresso acqua: 30psi (2,06bar)

Pressione d'esercizio: 82+-8 psi (5,65+-0,55 bar)

Pressione bypass: 125 psi (8,61 bar)

Portata: 0,53 gpm (2lt./min.)
Conessioni: 3/8" F.
Dimensioni: 181x101x97 (mm)

Codice: 060066

PSP220 Pompa Booster 220V. (8)



Varianti


Codice	Descrizione
060066-02	PSP220 Testata di ricambio pompa

Pompa Booster a Membrana 220V. Senza trasformatore. Cavo predisposto per collegamento in morsettiera lungo 28cm.

- * Pressione: 125psi
- * Specifiche: 230VAC - 0,8AMP
- * Produzione: 5,2 lt./min.
- * Conessioni: 3/8" NPTF
- * Testata: In grivory adatta anche per sistemi di gasatura acqua.

Codice: 060087

Pompa Booster Aquatec CDP 5300 / 5800 / 5900 220V.



Caratteristiche

Alimentazione:	220/230V - 50/60Hz
Portata:	1,26 gpm (4,8L/min)
Amperaggio:	0,58 A @ 130psi (9bar)
Bypass:	9bar - 130psi
Assorbimento Elettrico:	110W
Max. pressione entrata:	< 4bar
Max. pressione di uscita:	11bar - 160psi

Varianti


Codice	Descrizione
060087-01	Pompa Booster Aquatec CDP 5900 220V. - 3/8" NTP (6)
060087-02	Pompa Booster Aquatec CDP 5900 220V. - 5/16" innesto rapido (6)
060087-04	Pompa Booster Aquatec CDP 5300 220V. - 3/8" innesto rapido (6)

Codice: 060127

Pompa booster 1075W, 24VDC senza trasformatore, 3/8" F. NPT (6)



1075W	
3/8" NPT	
Features:	
Nominal Voltage	24VDC
Inlet Pressure	0,2MPa
Outlet Pressure	0,5MPa
Working Current	0,9A
Maximum Current	1,2A
Working Flow	0,75LPM
Bypass Pressure	0,8~1,0 MPa



Caratteristiche:

Tensione nominale: 24VDC;

Connessioni: 3/8" NPT;

Pressione ingresso: 0,2 MPa;

Pressione uscita: 0,5 MPa;

Corrente lavoro: 0,9A;

Corrente massima: 1,2A;

Flusso di lavoro: 0,75 LPM;


Pressione bypass: 0,8~1,0 MPa.

Codice: 060128

Pompa booster 1100W, 24VDC senza trasformatore, 3/8" F. NPT (6)



1100W	
3/8" F. NPT	
Features:	
Nominal Voltage	24VDC
Inlet Pressure	0,2MPa
Outlet Pressure	0,5MPa
Working Current	1,2A
Maximum Current	1,4A
Working Flow	0,98LPM
Bypass Pressure	0,8~1,0 MPa



Caratteristiche:

Tensione nominale: 24VDC;

Connessioni: 3/8" NPT;

Pressione ingresso: 0,2 MPa;

Pressione uscita: 0,5 MPa;

Corrente lavoro: 1,2A;


Corrente massima: 1,4A;

Flusso di lavoro: 0,98 LPM;

Pressione bypass: 0,8~1,0 MPa.

Codice: 060129

Pompa booster 1200W, 24VDC senza trasformatore, 3/8" F. NPT (6)



Caratteristiche:

Tensione nominale: 24VDC;

Connessioni: 3/8" NPT;

Pressione ingresso: 0,2 MPa;

Pressione uscita: 0,5 MPa;

Corrente lavoro: 1,9A;


Corrente massima: 2,5A;

Flusso di lavoro: 1,90 LPM;

Pressione bypass: 0,8~1,0 MPa.

Codice: 060138

Pompa booster 1600W, 24VDC senza trasformatore, 3/8" F. NPT (6)



Caratteristiche:

Tensione nominale: 24VDC;

Connessioni: 3/8" NPT;

Pressione ingresso: 0,2 MPa;

Pressione uscita: 0,7 MPa;

Corrente lavoro: 4,5A;


Corrente massima: 5A;

Flusso di lavoro: 3,5LPM;

Pressione bypass: 0,85~1,05 MPa.

Codice: 060130

Pompa booster 2500W, 36VDC senza trasformatore, 3/8" F. NPT (6)



Caratteristiche:

Tensione nominale: 36VDC;

Connessioni: 3/8" NPT;

Pressione ingresso: 0,2 MPa;

Pressione uscita: 0,5 MPa;

Corrente lavoro: 1,6A;

Corrente massima: 2,5A;

Flusso di lavoro: 3,25 LPM;

Pressione bypass: 0,85~1,0 MPa.

Codice: 060158

Pompa booster 24VDC - 50/60Hz senza trasformatore - 1/4"~3/8" innesto rapido (8)



Varianti

Codice	Descrizione
060158-01	Pompa booster 24VDC - 50/60Hz - 1/4" innesto rapido senza trasformatore (8)
060158-02	Pompa booster 24VDC - 50/60Hz - 3/8" F. NPT senza trasformatore (8)

Caratteristiche:

Tensione nominale: 24VDC;

Frequenza: 50/60Hz

Pressione ingresso: 0,2 MPa;

Pressione lavoro: 0,5 MPa;

Corrente lavoro: 1,2A;

Corrente massima: 2,2A;

Portata: 0,53 gpm (2lt./min.);

Flusso massimo: 2LPM;

Pressione bypass: 1,00~1,20 MPa;

Temperatura: 38°C;

Dimensioni: 156x80mm.

Trasformatore necessario:

Pompa booster 150GPD, 230V - 50/60Hz - 3/8" F. NPT (6)



Caratteristiche:

Tensione nominale: 230VAC;

Frequenza: 50/60Hz

Pressione ingresso: 0,2 MPa;

Pressione lavoro: 0,5 MPa;

Corrente lavoro: 0,17A;

Corrente massima: 0,28A;

Flusso di lavoro: 1,5 LPM;

Pressione bypass: 0,85~1,00 MPa;

Temperatura: 38°C.

Codice: 060140

Pompa booster 800GPD, 230V - 50/60Hz - 5/16" innesto rapido - Versione corta (6)



Caratteristiche:

Tensione nominale: 230VAC;

Frequenza: 50/60Hz

Pressione ingresso: 0,2 MPa;

Pressione lavoro: 0,7 MPa;

Corrente lavoro: 0,65A;

Corrente massima: 0,80A;

Flusso di lavoro: 4LPM;


Pressione bypass: 1,05~1,20 MPa;

Temperatura: 38°C;

Dimensioni: 189x98mm.

Codice: 060131

Pompa booster 800GPD, 230V - 50/60Hz - 3/8" F. NPT - 5/16" e 3/8" innesto rapido (6)



Varianti

Codice	Descrizione
060131-01	Pompa booster 800GPD, 230V - 50/60Hz - 3/8" F. NPT femmina (6)
060131-02	Pompa booster 800GPD, 230V - 50/60Hz - 5/16" innesto rapido (6)
060131-03	Pompa booster 800GPD, 230V - 50/60Hz - 3/8" innesto rapido (6)

Caratteristiche:

Tensione nominale: 230VAC;
Frequenza: 50/60Hz
Pressione ingresso: 0,2 MPa;
Pressione lavoro: 0,7 MPa;
Corrente lavoro: 0,55A;
Corrente massima: 0,80A;
Flusso di lavoro: 3,6 LPM;
Pressione bypass: 1,05~1,20 MPa;
Temperatura: 38°C;
Dimensioni: 218x105mm.

Codice: 060150

Pompa booster 800GPD, 230V - 50/60Hz - 5/16" innesto rapido - Versione slim (6)



Caratteristiche:

Tensione nominale: 230VAC;
Frequenza: 50/60Hz
Pressione ingresso: 0,2 MPa;
Pressione lavoro: 0,7 MPa;
Corrente lavoro: 0,65A;
Corrente massima: 0,80A;
Flusso di lavoro: 4LPM;
Pressione bypass: 1,05~1,20 MPa;
Temperatura: 38°C;
Dimensioni: 185x90mm.

Codice: 060133

Trasformatore 24V 1,7A per codice 060127, 060128 (6)



Varianti

Codice	Descrizione
060133-01	Trasformatore 24V 1,7A con spina europea per codice 060127, 060128 (6)
060133-02	Trasformatore 24V 1,7A con spina Schuko per codice 060127, 060128 (6)
060133-03	Trasformatore 24V 1,7A con spina americana per codice 060127, 060128 (6)

Caratteristiche:

- INPUT: 100-240V - 50/60Hz - 1,5A.
- OUTPUT: 24V - 1,7A

Codice: 060134

Trasformatore 24V 2,5A per codice 060129 (6)



Varianti

Codice	Descrizione
060134-01	Trasformatore 24V 2,5A con spina europea per codice 060129 (6)
060134-02	Trasformatore 24V 2,5A con spina Schuko per codice 060129 (6)
060134-03	Trasformatore 24V 2,5A con spina americana per codice 060129 (6)

Caratteristiche:

- INPUT: 100-240V - 50/60Hz - 3A.
- OUTPUT: 24V - 2,5A

Codice: 060135

Trasformatore 36V 3A per codice 060130 (6)



Varianti

Codice	Descrizione
060135-01	Trasformatore 36V 3A con spina europea per codice 060130 (6)
060135-02	Trasformatore 36V 3A con spina Schuko per codice 060130 (6)
060135-03	Trasformatore 36V 3A con spina americana per codice 060130 (6)

Caratteristiche:

- INPUT: 100-240V - 50/60Hz - 3A.
- OUTPUT: 36V - 3A

Codice: 060139

Trasformatore 24V 5A per codice 060138 (6)



Varianti

Codice	Descrizione
060139-01	Trasformatore 24V 5A con spina europea per codice 060138 (6)
060139-02	Trasformatore 24V 5A con spina Schuko per codice 060138 (6)
060139-03	Trasformatore 24V 5A con spina americana per codice 060138 (6)

Caratteristiche:

- INPUT: 100-240V - 50/60Hz - 3A.
- OUTPUT: 24V - 5A

